

# COM12

wzmacniacz miksujący

## AUDAC

### ► Cechy

- 5 stref, wyjścia 100 V mono
- 1 wyjście niskoimpedancyjne (4 Ohm)
- 2 wejścia liniowe niesymetryczne stereo
- 2 wejścia symetryczne mono liniowe / wejścia mikrofonowe
- 2 wejścia symetryczne mono liniowe / priorytetowe wejścia mikrofonowe z opcją zasilania phantom
- Korekcja niskich i średnich częstotliwości
- Możliwość podłączenia do 6 mikrofonów
- Wejście sieci telefonicznej



### ► Zastosowanie

- Hotele
- Restauracje
- Sklepy
- Magazyny
- Biura
- Obiekty użyteczności publicznej

### ► Specyfikacja

Moc RMS	120 W	
THD+N dla 1 kHz	< 0,5%	
Stosunek sygnału do szumu	> 90 dB @ 1kHz	
Zasilanie	230 V AC / 50-60 Hz	
Zasilanie Phantom	15 V DC	
Czułość wejść	Symetryczne, mikrofonowe	-50 dB +/- 3 dB
	Symetryczne, liniowe	-22 dB +/- 3 dB
	Symetryczne, zdalnego mikrofonu	-50 dB +/- 3 dB
	Symetryczne, linii telefonicznej	-21 dB +/- 3 dB
	Niesymetryczne, link in	-17 dB +/- 3 dB
	Niesymetryczne, amp in	0 dB +/- 3 dB
Wyjścia stref 1-5	100V / 83 Ohm	
Zabezpieczenia	Przeciwzwarcziowe	
	Termiczne	
	Przeciążeniowe	
	Limiter	
Maksymalny pobór mocy	170 W	
Wymiary (Szer. X Wys. X Głęb.)	420 x 88 x 320 mm	
Waga	9,7 kg	
Wysokość	2 U	

\* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.